

Escolha de Taps

Transformadores Classe 25 kV	Monofásicos	Bifásicos e Trifásicos	Transformadores Classe 15 kV	Monofásicos	Bifásicos e Trifásicos
	13972	24200		7967	13800
	13337	23100		7622	13200
	12702	22000		7274	12600
	12067	20900		6928	12000
	11432	19800		6582	11400
				6236	10800
				5889	10200

Potência do Transformador kVA	Transformadores Trifásicos			
	13800 V		23100 V	
	Amp em cada fase	Fusível em cada fase	Amp em cada fase	Fusível em cada fase
15	0,63	1H	0,37	0,5H
30	1,26	2H	0,75	1H
45	1,88	3H	1,12	2H
75	3,14	5H	1,87	3H
112,5	4,71	6K	2,81	5H
150	6,28	6K	3,75	5H
225	9,41	10K	5,62	6K
300	12,55	15K	7,50	10K
500	20,92	25K	12,50	15K

Potência do Transformador kVA	Transformadores Monofásicos							
	13800 V				23100 V			
	Fase- Fase		Fase-Neutro		Fase-Fase		Fase-Neutro	
	Amp.	Fus.	Amp.	Fus.	Amp.	Fus.	Amp.	Fus.
3	0,22	0,5H	0,38	0,5H	0,13	0,5H	0,22	0,5H
5	0,36	0,5H	0,63	1H	0,22	0,5H	0,37	0,5H
7,5	0,54	1H	0,94	1H	0,32	0,5H	0,56	1H
10	0,72	1H	1,26	2H	0,43	1H	0,75	1H
15	1,09	2H	1,88	3H	0,65	1H	1,12	2H
25	1,81	3H	3,14	5H	1,08	2H	1,87	3H