

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 019.02.01Folha:  
1/3**SUBSTITUIÇÃO DE ESTAI TIPO ANCORA (EA1, EA2, EA3)**Emissão:  
10/05/2006Revisão:  
00/00/0000**Atividades****Competência****Riscos****Controles**

Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Eletricista		
Passo 01: Executar os passos 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Montar o novo estai observando a <u>PTD 035.01.02 Padrão de Estruturas.</u>	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 03: Escarar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista.	Lesão muscular; Queda do eletricista.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa;  Subir segurando-se firmemente com uma das mãos no poste e/ou montante da escada.
Passo 04: Subir o material para a fixação do novo estai no poste pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento.	Eletricista.	Lesão muscular; Queda do materiais e ferramentas.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa;  Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar o balde de lona,  acondicionar de forma adequada os

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 019.02.01Folha:  
2/3**SUBSTITUIÇÃO DE ESTAI TIPO ANCORA (EA1, EA2, EA3)**Emissão:  
10/05/2006Revisão:  
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
			materiais e ferramentas.
Passo 05: Fixar o estai no poste conforme <u>PTD 035.01.02 Padrão de Estruturas.</u>	Eletricista	Queda de material; Lesão muscular.	Manusear firmemente os materiais; Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 06: Fixar a talha na nova cordoalha e na ancora.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa;
Passo 07: Tencionar a talha até aliviar a tensão do estai a ser retirado. Passar a alça do estai novo na sapatilha e fechar a alça.	Eletricistas	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 08: Abrir a alça do estai velho e retirá-lo da ancora.	Eletricistas	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 09: Retirar a fixação do estai velho do poste e descê-lo pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento.	Eletricistas	Queda de material; Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente os materiais; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 10: Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Lesão muscular; Queda do eletricista.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Descer segurando-se firmemente com uma das mãos no poste e/ou
<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO</b>			<b>VERSÃO 1.0</b>

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 019.02.01Folha:  
3/3**SUBSTITUIÇÃO DE ESTAI TIPO ANCORA (EA1, EA2, EA3)**Emissão:  
10/05/2006Revisão:  
00/00/0000**Atividades****Competência****Riscos****Controles**

montante da escada.

Passo 11;  
Com o tesourão ou serra de ferro cortar a ponta da cordoalha do novo estai.

Eletricista

Lesão muscular.

Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.

Passo 12:  
Executar os passos 23 a 27 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.

Igual aos passos de 23 a 27 do POPD 001.01.03.Igual aos passos de 23 a 27 do POPD 001.01.03.Igual aos passos de 23 a 27 do POPD 001.01.03.