

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 004.01.01Folha:  
1/2**DESLIGAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA DE BAIXA TENSÃO**Emissão:  
08/03/2006Revisão:  
00/00/0000**Atividades****Competência****Riscos****Controles**

Seguir regras gerais do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.

Eletricista

-

-

Passo 01:  
Executar os passos de 01 a 11 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.

Igual aos passos de 01 a 11 do POPD 001.01.03.Igual aos passos de 01 a 11 do POPD 001.01.03.Igual aos passos de 01 a 11 do POPD 001.01.03.

Passo 02:  
Localizar a medição ou quadro conforme ordem de serviço.

Eletricista

Localização incorreta.

Confirmar informações da ordem de serviço.

Passo 03:  
Desligar o disjuntor da medição.



Eletricista

-

-

Passo 04:  
Instalar escada no poste da rede, conforme POPD 002.01.11 Instalação e retirada de escada, e subir observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.

Conforme POPD 002.01.11.Conforme POPD 002.01.11.Conforme POPD 002.01.11.

Passo 05:  
Instalar coberturas isolantes conforme POPD 026.02.02 Instalação de cobertura de BT.

Conforme POPD 026.02.02.Conforme POPD 026.02.02.Conforme POPD 026.02.02.**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO****VERSÃO 1.0**

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 004.01.01Folha:  
2/2**DESLIGAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA DE BAIXA TENSÃO**Emissão:  
08/03/2006Revisão:  
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 06: Desconectar a(s) fase(s) e o neutro do ramal de ligação da rede, observando a <u>OTD 024.01.04 Instalação e retirada de ramal de serviço MULTIPLEX.</u>	Eletricista	Lesão muscular;  Arco voltaico.	Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa;  Evitar contatos de ferramentas e/ou condutores com fase, com partes aterradas e/ou outras fases.
Passo 07: Retirar coberturas isolantes conforme <u>POPD 026.02.02 Instalação de cobertura de BT.</u>	Conforme <u>POPD 026.02.02.</u>	Conforme <u>POPD 026.02.02.</u>	Conforme <u>POPD 026.02.02.</u>
Passo 08: Descer da escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista;  Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste e ou montante da escada;  Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa.
Passo 09: Em caso de desligamento definitivo, retirar medidor e isolar os condutores da fonte.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa.
Passo 10: Preencher formulário de desligamento (OS).	Eletricista	Preenchimento incorreto.	Checar as informações apontadas.
Passo 11: Executar os passos de 23 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos 23 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos 23 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos 23 do <u>POPD 001.01.03.</u>