



Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
Seguir regras básicas do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.	Eletricista.				
Passo 01 Executar os passos 01 a 16 do POPD 001.01.03 - Diretriz do eletricista.	Igual aos passos de 01 a 16 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 01 a 16 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 01 a 16 do POPD 001.01.03.		
Passo 02 Posicionar-se para instalar os conectores estribo de acordo com a OTD 001.01.07 Escalada de postes.	Eletricista.	Queda do eletricista. Lesão muscular.	Utilizar sistema anti-queda. Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.		
Passo 03 Subir ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a execução da tarefa pelo conjunto de içamento ou corda de serviço.	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos.	Amarrar firmemente ferramentas, materiais e equipamentos. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.		
Passo 04 Definir as posições dos estribos nas três fases, de acordo com a figura 20 da OTD 035.03.08 - Rede Compacta – Amarrações, Derivações e Aterramento.	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.	Poderá ser utilizado conector estribo perfurante para cabo coberto. Neste caso, pular para o passo 08.	

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p>Passo 05 Com o desencapador de cabos, remover a extensão da cobertura necessária para instalação do conector no primeiro cabo.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
<p>Passo 06 Instalar o conector cunha no primeiro cabo, conforme a OTD 015.01.01 – Conexão com Conector Cunha.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
<p>Passo 07 Repetir os passos 05 e 06 para as demais fases.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.	Ao terminar, pular para o passo 09.	
<p>Passo 08 Instalar os conectores estribos perfurantes para cabo coberto nas três fases.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.	Conforme as posições definidas no passo 04.	
<p>Passo 09 Medir e cortar o condutor de interligação entre o GLV e o equipamento.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p>Passo 10 Com o desencapador de cabos, remover a extensão necessária da cobertura para efetuar as conexões das duas pontas do cabo cortado.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
<p>Passo 11 Conectar o cabo no equipamento, colocando a cobertura protetora.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
<p>Passo 12 Instalar o GLV conforme a OTD 015.02.01 – Instalação de GLV.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p>Passo 13 Instalar a cobertura protetora de estribo.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.	Poderá ser utilizada manta para cobertura de cabos 35kV.	
<p>Passo 14 Repetir os passos de 09 à 13 para as demais fases.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
<p>Passo 15 Medir e cortar os condutores de interligação entre os demais equipamentos, nas três fases.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
<p>Passo 16 Com o desencapador de cabos, remover as extensões necessárias das coberturas para efetuar as conexões dos condutores resultantes do passo 15.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p>Passo 17 Efetuar todas as interligações e conexões necessárias.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
<p>Passo 18 Descer ferramentas, materiais e equipamentos pelo conjunto de içamento ou corda de serviço.</p>	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos.	Amarrar firmemente ferramentas, materiais e equipamentos. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.		
<p>Passo 19 Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.</p>	Eletricista.	Queda do eletricista.	Utilizar sistema anti-queda.		
<p>Passo 20 Executar os passos 21 a 27 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</p>	Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.		