








Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
Seguir regras básicas do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricitista.	Eletricista.			Utilizar este procedimento para poste instalado com rede existente.	
<b>Passo 01</b> Executar os passos 01 a 16 do POPD 001.01.03 - Diretriz do eletricitista.	Igual aos passos de 01 a 16 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 01 a 16 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 01 a 16 do POPD 001.01.03.		
<b>Passo 02</b> Verificar no projeto qual a estrutura a ser instalada.	Eletricista.	Informação incorreta.		Certificar-se da correta identificação da estrutura.	 <p><b>FIXO</b>      <b>AUT</b></p>
<b>Passo 03</b> Fixar as mãos francesas e os suportes dos para-raios e chaves fusíveis nas duas cruzetas.	Eletricista.	Lesão muscular.		Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.	
<b>Passo 04</b> Posicionar-se para instalar as cruzetas de sustentação das chaves fusíveis e pára-raios de acordo com a OTD 001.01.07 Escalada de postes.	Eletricista.	Queda do eletricitista. Lesão muscular.		Utilizar sistema anti-queda. Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.	

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p><b>Passo 05</b> Subir ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a execução da tarefa pelo conjunto de içamento ou corda de serviço.</p>	Eletricista.	<p>Queda de ferramentas, materiais, equipamentos. Lesão muscular.</p>	<p>Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.  Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.</p>		
<p><b>Passo 06</b> Substituir o isolador mais afastado do poste na estrutura CE2H pelo sensor de corrente, utilizando o <b>POPD 011.01.27 -Substituição de Braço C/H ou Isolador de Pino - CE2/CE2H</b>, passos 06 à 12.</p>	Eletricista.	<p>Queda da cruzeta. Lesão muscular.</p>	<p>Manusear e amarrar firmemente a cruzeta. Não permanecer sob carga suspensa.  Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.</p>	Se for banco fixo, pule este passo.	
<p><b>Passo 07</b> Subir a primeira cruzeta pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço até a altura do parafuso de fixação.</p>	Eletricista.	<p>Queda da cruzeta. Lesão muscular.</p>	<p>Manusear e amarrar firmemente a cruzeta. Não permanecer sob carga suspensa.  Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.</p>		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p><b>Passo 08</b> Com a cruzeta sustentada pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço, encaixá-la no parafuso de fixação e colocar arruela e porca.</p>	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos. Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Não permanecer sob carga suspensa. Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.		
<p><b>Passo 09</b> Pré-fixar a cruzeta e as mãos francesas no poste.</p>	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos. Lesão muscular.	Manusear firmemente os materiais e ferramentas. Não permanecer sob carga suspensa. Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.		
<p><b>Passo 10</b> Repetir os passos de 07 a 09 para a instalação da segunda cruzeta de sustentação das chaves fusíveis e pára-raios.</p>	Eletricista.	Igual aos passos de 07 a 09.	Igual aos passos de 07 a 09.		
<p><b>Passo 11</b> Nivelar e fixar em definitivo as cruzetas e as mãos francesas no poste.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p><b>Passo 12</b> Subir os pára-raios e as chaves fusíveis pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.</p>	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos. Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Não permanecer sob carga suspensa. Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.		
<p><b>Passo 13</b> Montar os pára-raios, as chaves fusíveis e as descidas de aterramento, de acordo com a OTD 035.03.10 Rede Compacta Equipamentos.</p>	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos. Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Não permanecer sob carga suspensa. Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.		
<p><b>Passo 14</b> Posicionar-se na altura adequada para a instalação da bancada de capacitores observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.</p>	Eletricista.	Queda do eletricista. Lesão muscular.	Utilizar sistema anti-queda. Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.		
<p><b>Passo 15</b> Subir a bancada de capacitores pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento e fixá-lo no poste.</p>	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos. Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Não permanecer sob carga suspensa.	Se necessário utilizar guindauto.	

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
			Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.		
<b>Passo 16</b> Fazer o aterramento das ferragens, observando a OTD 021.01.01 Aterramento em redes de distribuição.	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
<b>Passo 17</b> Instalar os conectores estribo nos condutores, conforme POP 011.01.29 – Instalação de conectores estribo em rede compacta.	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
<b>Passo 18</b> Descer ferramentas, materiais e equipamentos pelo conjunto de içamento ou corda de serviço.	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos.	Amarrar firmemente ferramentas, materiais e equipamentos. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<b>Passo 19</b> Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.	Eletricista.	Queda do eletricista.	Utilizar sistema anti-queda.		
<b>Passo 20</b> Conectar as descidas dos aterramentos à malha de aterramento, observando a OTD 021.01.01 Aterramento em redes de distribuição.	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.	Instalar o controle, se for banco automático.	
<b>Passo 21</b> Executar os passos 21 a 27 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.	Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.		