

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 018.01.02Folha:
1/3**INSTALAÇÃO DE ESTAI DE ÂNCORA**Emissão:
08/03/2006Revisão:
00/00/0000**Atividades****Competência****Riscos****Controles**


Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do electricista.</u>	Eletricista		
Passo 01: Executar os passos 01 a 10 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do electricista.</u>	Igual aos passos de 01 a 10 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 10 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 10 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Abrir a cava conforme <u>OTD 006.01.03 Abertura e fechamento de cavas.</u>	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 03: Montar o conjunto âncora e placa de concreto ou tora.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 04: Instalar a âncora e a placa de concreto ou tora no local onde foi aberta a cava do estai, conforme <u>PTD 035.01.02 Padrão de Estruturas.</u>	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 05: Fechar a cava do estai conforme <u>OTD 006.01.03 Abertura e fechamento de cavas.</u>	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 06: Montar o estai observando a <u>PTD 035.01.02 Padrão de Estruturas.</u>	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**VERSÃO 1.0**

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 018.01.02Folha:
2/3**INSTALAÇÃO DE ESTAI DE ÂNCORA**Emissão:
08/03/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 07: Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Lesão muscular; Queda do eletricista.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Subir segurando-se firmemente com uma das mãos no poste e/ou montante da escada.
Passo 08: Subir o material para a fixação do estai no poste pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de materiais.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os materiais. Ao utilizar o balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais.
Passo 09: Fixar o estai no poste conforme <u>PTD 035.01.02 Padrão de Estruturas.</u>	Eletricista	Queda de material; Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente os materiais; Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 10: Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Lesão muscular; Queda do eletricista.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Descer segurando-se firmemente com uma das mãos no poste e/ou montante da escada.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 018.01.02Folha:
3/3**INSTALAÇÃO DE ESTAI DE ÂNCORA**Emissão:
08/03/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 11: Colocar a sapatilha com a alça pré-formada na âncora e em seguida fixar provisoriamente o estai até o tracionamento adequado.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 12: Fixar a talha na cordoalha e na âncora.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 13: Tracionar o estai e fixá-lo na âncora com a alça pré-formada. 	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 14; Com o tesourão ou serra de ferro cortar a ponta da cordoalha do estai.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 15: Executar os passos 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>