

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 018.01.03Folha:
1/3**INSTALAÇÃO DE ESTAI VERTICAL**Emissão:
08/03/2006Revisão:
00/00/0000**Atividades****Competência****Riscos****Controles**

Seguir regras básicas conforme:
POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.

Eletricista

Passo 01:
Executar os passos 01 a 10 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.

Igual aos passos de 01 a 10 do POPD 001.01.03.Igual aos passos de 01 a 10 do POPD 001.01.03.Igual aos passos de 01 a 10 do POPD 001.01.03.

Passo 02:
Abrir a cava conforme OTD 006.01.03 Abertura e fechamento de cavas.

Eletricista

Lesão muscular.

Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.

Passo 03:
Montar o conjunto âncora e placa de concreto ou tora.

Eletricista

Lesão muscular.

Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.

Passo 04:
Instalar a âncora e a placa de concreto ou tora no local onde foi aberta a cava do estai, conforme o PTD 035.01.02 Padrão de Estruturas.

Eletricista

Lesão muscular.

Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.

Passo 05:
Fechar a cava do estai conforme OTD 006.01.03 Abertura e fechamento de cavas.

Eletricista

Lesão muscular.

Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 018.01.03Folha:
2/3**INSTALAÇÃO DE ESTAI VERTICAL**Emissão:
08/03/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 06: Montar o estai observando <u>PTD 035.01.02 Padrão de Estruturas</u> .	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 07: Escarar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes</u> .	Eletricista	Lesão muscular; Queda do eletricista.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Subir segurando-se firmemente com uma das mãos no poste e/ou montante da escada.
Passo 08: Subir o material para a fixação do estai no poste pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento. Descrição: O conjunto deve ser pré-montado e a cordoalha deve ser amarrada para o tracionamento posterior observando o nivelamento do cano.	Eletricista	Lesão muscular; Queda do material.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais.
Passo 09: Fixar o estai no poste observando <u>PTD 035.01.02 Padrão de Estruturas</u> .	Eletricista	Lesão muscular; Queda de material.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Manusear firmemente os materiais.
Passo 10: Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes</u> .	Eletricista	Lesão muscular; Queda do eletricista.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Descer segurando-se firmemente

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 018.01.03Folha:
3/3**INSTALAÇÃO DE ESTAI VERTICAL**Emissão:
08/03/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
			com uma das mãos no poste e/ou montante da escada.
Passo 11: Colocar a sapatilha com a alça pré-formada na âncora e em seguida fixar provisoriamente o estai até o tracionamento adequado.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 12: Fixar a talha na cordoalha e na âncora.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 13: Tracionar o estai e fixá-lo na âncora com a alça pré-formada.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 14; Com o tesourão ou serra de ferro cortar a ponta da cordoalha do estai.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 15: Executar os passos 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>