

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 018.02.01Folha:
1/5**INSTALAÇÃO DE ESTAI EPP ECPY e ECPV**Emissão:
05/04/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Eletricista		
Passo 01: Executar os passos 01 a 10 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 01 a 10 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 10 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 10 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Instalar o poste auxiliar, conforme <u>POPD 006.01.01 Instalação de poste com quindauto</u> ou <u>POPD 006.01.02 Instalação de poste sem quindauto.</u>	Igual ao <u>POPD 006.01.01</u> ou Igual ao <u>POPD 006.01.02.</u>	Igual ao <u>POPD 006.01.01</u> ou Igual ao <u>POPD 006.01.02.</u>	Igual ao <u>POPD 006.01.01</u> ou Igual ao <u>POPD 006.01.02.</u>
Passo 03: Executar os passos 02 a 06 do <u>POPD 018.01.02 Instalação de Estai de Âncora.</u>	Igual aos passos 02 a 06 <u>POPD 018.01.02.</u>	Igual aos passos 02 a 06 <u>POPD 018.01.02.</u>	Igual aos passos 02 a 06 <u>POPD 018.01.02.</u>
Passo 04: Montar o estai, EPP, ECPY ou ECPV conforme solicitado no projeto, observando a <u>PTD 035.01.02 Padrão de Estruturas.</u>	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 05: Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Lesão muscular; Queda do eletricista.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Subir segurando-se firmemente com uma das mãos no poste e/ou montante da escada.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 018.02.01Folha:
2/5**INSTALAÇÃO DE ESTAI EPP ECPY e ECPV**Emissão:
05/04/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 06: Subir materiais e ferramentas pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de materiais e ferramentas.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar o balde de lona, acondicionar de forma adequada as ferramentas, materiais.
Passo 07: Fixar o estai conforme <u>PTD 035.01.02 Padrão de Estruturas.</u>	Eletricista	Queda de materiais e ferramentas; Lesão muscular.	Manusear firmemente os materiais e as ferramentas; Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 08: Descer ferramentas pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.		Lesão muscular; Queda de ferramentas.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente as ferramentas. Ao utilizar o balde de lona, acondicionar de forma adequada as ferramentas.
Passo 09: Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Lesão muscular; Queda do eletricista.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Descer segurando-se firmemente com uma das mãos no poste e/ou montante da escada.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 018.02.01Folha:
3/5**INSTALAÇÃO DE ESTAI EPP ECPY e ECPV**Emissão:
05/04/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 10: Escarar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes</u> .	Eletricista	Lesão muscular; Queda do eletricista.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Descer segurando-se firmemente com uma das mãos no poste e/ou montante da escada.
Passo 11: Subir materiais e ferramentas pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de materiais e ferramentas.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar o balde de lona, acondicionar de forma adequada as ferramentas, materiais.
Passo 12: Instalar talha no poste junto ao ponto de fixação do estai.	Eletricista	Queda de ferramentas; Lesão muscular.	Manusear firmemente as ferramentas. Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 13: Subir a outra ponta da cordoalha pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de materiais.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os materiais.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 018.02.01Folha:
4/5**INSTALAÇÃO DE ESTAI EPP ECPY e ECPV**Emissão:
05/04/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 14: Instalar o mordente na cordoalha e tencionar o estai utilizando a talha.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de ferramentas.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente as ferramentas.
Passo 15: Fixar o estai no poste.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de materiais.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os materiais.
Passo 16: Subir tesourão ou serra-ferro pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento e cortar a ponta da cordoalha.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de ferramentas.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente as ferramentas.
Passo 17: Descer as ferramentas pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de ferramentas.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente as ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada as ferramentas.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 018.02.01Folha:
5/5**INSTALAÇÃO DE ESTAI EPP ECPY e ECPV**Emissão:
05/04/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 18: Posicionar-se no outro lado do poste auxiliar.	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Deslocar-se segurando-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 19: Executar os passos 08 a 14 do <u>POPD 018.01.02 Instalação de Estai de Âncora.</u>	Igual aos passos 08 a 14 <u>POPD 018.01.02.</u>	Igual aos passos 08 a 14 <u>POPD 018.01.02.</u>	Igual aos passos 08 a 14 <u>POPD 018.01.02.</u>
Passo 20: Executar os passos 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>