

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 018.02.05Folha:  
1/4**INSTALAÇÃO DE ESCORA SEM GUINDAUTO**Emissão:  
10/05/2006Revisão:  
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>			
Passo 01: Executar os passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do Eletricista.</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Verificar no projeto a estrutura onde será instalada a escora.	Eletricista	Verificação incorreta.	Certificar-se da correta identificação da estrutura.
Passo 03: Abrir cava tipo cachimbo observando <u>OTD-006-01-03 Abertura e fechamento de cavas.</u>	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 04: Colocar a base da escora na borda da cava.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 05 Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste e ou montante da escada;  Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 018.02.05Folha:  
2/4**INSTALAÇÃO DE ESCORA SEM GUINDAUTO**Emissão:  
10/05/2006Revisão:  
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 06: Subir roldana de tração e estropo pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Lesão muscular;  Queda de ferramentas.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;  Manusear e amarrar firmemente as ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada as ferramentas.
Passo 07: Fixar a roldana de tração com estropo próximo ao topo do poste	Eletricista	Lesão muscular;  Queda de ferramentas.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;  Manusear firmemente as ferramentas.
Passo 08: Subir a espia da talha trefor pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço e instalar na roldana com o gancho para o lado da escora.	Eletricista	Lesão muscular;  Queda de ferramentas.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;  Manusear e amarrar firmemente as ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada as ferramentas.
Pass 09 Descer do poste observando a <u>OTD 001.01.07 Escalda de poste.</u>	Eletricista	Queda do eletricista;  Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste e ou montante da escada;  Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 018.02.05Folha:  
3/4**INSTALAÇÃO DE ESCORA SEM GUINDAUTO**Emissão:  
10/05/2006Revisão:  
00/00/0000

<b>Atividades</b>	<b>Competência</b>	<b>Riscos</b>	<b>Controles</b>
Passo 10: Instalar a talha tirfor com estropo na base da estrutura.	Eletricista	Lesão-muscular.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 11: Com auxílio de estropo fixar o gancho da talha entre 40 e 50 cm do topo da escora.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 12: Tencionar a talha e levar a ponta da escora até o ponto de fixação.	Eletricista	Lesão muscular; Queda da escora.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;  Antes de suspender totalmente a escora, verificar se a mesma está firmemente fixada ao gancho da talha;  Não permanecer sob carga suspensa.
Passo 13: Girar e alinhar a escora para o ponto de fixação	Eletricista	Lesão muscular; Queda da escora.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;  Não permanecer sob carga suspensa.
Passo 14: Escarar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de poste</u> .	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste e ou montante da escada;  Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 018.02.05Folha:  
4/4**INSTALAÇÃO DE ESCORA SEM GUINDAUTO**Emissão:  
10/05/2006Revisão:  
00/00/0000**Atividades****Competência****Riscos****Controles**

Passo 15:  
Subir ferramentas e materiais pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço e fixar a escora na estrutura.

Eletricista

Lesão muscular;  
  
Queda de materiais e ferramentas.

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;  
  
Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e as ferramentas.

Passo 16:  
Retirar a roldana de tração com estropo e descer pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.

Eletricista

Lesão muscular;  
  
Queda de ferramentas.

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;  
  
Manusear e amarrar firmemente as ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada as ferramentas.

Passo 17:  
Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a OTD 001.01.07 Escalada de poste.

Eletricista

Queda do eletricista;  
  
Lesão muscular.

Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste e ou montante da escada;  
  
Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

Passo 18:  
Fechar a cava observando a OTD 006.01.03 Abertura e fechamento de cavas.

Eletricistas

Lesão muscular.

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

Passo 19:  
Executar os passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.

Igual aos passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03.Igual aos passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03.Igual aos passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03.