

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 026.04.01Folha:
1/2**INSTALAÇÃO DE LOCALIZADOR DE FALHA**Emissão:
06/07/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do electricista</u> .	-	-	-
Passo 01: Executar os passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do electricista</u> .	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03</u> .	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03</u> .	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03</u> .
Passo 02: Fixar o localizador de falha no bastão de manobra.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 03: Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes</u> .	Eletricista	Queda do electricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste e ou montante da escada; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 04: Subir o bastão de manobra com o localizador de falha pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Lesão muscular; Entorse muscular.	Manusear e amarrar firmemente as ferramentas; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 026.04.01Folha:
2/2**INSTALAÇÃO DE LOCALIZADOR DE FALHA**Emissão:
06/07/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 05: Aproximar o localizador de falha do condutor e fixá-lo encaixando a presilha de arame no condutor.	Eletricista	Queda de ferramentas; Lesão muscular.	Manusear firmemente as ferramentas; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 06: Soltar o bastão de manobra do localizador de falha.	Eletricista	Queda de ferramentas; Lesão muscular.	Manusear firmemente as ferramentas; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 07: Descer o bastão de manobra pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Queda de ferramentas; Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente as ferramentas; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 08: Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes</u> .	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar firme com uma das mãos no poste ou montante da escada; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 09: Executar os passos de 23 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista</u> .	Igual aos passos de 23 a 27 do <u>POPD 001.01.03</u> .	Igual aos passos de 23 a 27 do <u>POPD 001.01.03</u> .	Igual aos passos de 23 a 27 do <u>POPD 001.01.03</u> .