

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 009.01.04Folha:
1/3**INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS P3**Emissão:
08/03/2006Revisão:
06/02/2007

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Eletricista		
Passo 01: Executar os passos 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Verificar no projeto qual o tipo de estrutura a ser instalado.	Eletricista	Verificação incorreta.	Certificar-se da correta identificação da estrutura.
Passo 03: Elevar o poste para a montagem da estrutura conforme os passos de 01 a 08 do do <u>POPD 002.01.10 Operação com guindauto.</u>	Igual aos passos de 01 a 08 do <u>POPD 002.01.10</u>	Igual aos passos de 01 a 08 do <u>POPD 002.01.10.</u>	Igual aos passos de 01 a 08 do <u>POPD 002.01.10.</u>
Passo 04: Fixar os parafusos com olhais na estrutura, conforme distanciamento padrão.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO

Número:
POPD 009.01.04

Folha:
2/3

INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS P3

Emissão:
08/03/2006

Revisão:
06/02/2007

Atividades

Competência

Riscos

Controles



Passo 05:
Colocar nos isoladores de suspensão a manilha sapatilha e o gancho olhal.



Eletricista

Lesão muscular.

Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 009.01.04Folha:
3/3**INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS P3**Emissão:
08/03/2006Revisão:
06/02/2007

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 06: Instalar o poste, conforme <u>POPD 006.01.01 Instalação de poste com guindauto.</u>	Igual ao <u>POPD 006.01.01</u>	Igual ao <u>POPD 006.01.01.</u>	Igual ao <u>POPD 006.01.01.</u>
Passo 07: Escarar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Lesão muscular; Queda do eletricista.	Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa; Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada.
Passo 08: Subir isoladores de suspensão pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento e instalá-los nos olhais fixos na estrutura.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de material;	Adotar técnicas de postura correta para execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os materiais. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada: ferramentas, materiais e equipamentos.
Passo 09: Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 10: Executar os passos 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>